

## آژیر هوشمند آگاه

### مدل A101



### ۲. مشخصات فنی

- وزن: ۱۷۰ گرم
- ابعاد: ۹۰x۹۰x۳۰ میلی متر
- منبع تغذیه: برق شهری / باتری پشتیبان
- نوع اتصال: بی سیم (Bluetooth)
- برد وایرلس: حداکثر ۵ متر
- توان خروجی: ۸۰ dB
- جریان برق: ۲۲۰ ولت
- سیستم های پشتیبانی: android
- دمای کارکرد: ۰ C , ۶۰ °
- رطوبت محیط: ۰ تا ۹۰ درصد

### ۳. نصب و راه اندازی اپلیکیشن

نسخه ی اندروید را از طریق QR یا نشانی های زیر می توانید دریافت کنید.



- Agah۲۴.com

- کافه بازار

برنامه را روی تلفن همراه اجرا کرده و با شماره ی مالک دستگاه آن را فعال کنید. همچنین در صورت تمایل می توانید نسخه ی وب اپ آن را از سایت آگاه دانلود کنید.

### ۴. نحوه ی اضافه کردن آژیر در اپلیکیشن

- کد QR محصول (شناسه دستگاه) را که روی کارت گارانتی درج شده، اسکن کنید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به اسکن کد نشدید، گزینه ی ورود دستی را انتخاب کنید، سپس شناسه ی دستگاه را از روی کارت گارانتی به صورت دستی وارد کنید.

- یک نام دلخواه برای آژیر خود تعریف کنید.

- در این مرحله دستگاه با موفقیت به اپلیکیشن اضافه شده است.

### ۵. نحوه ی برقراری ارتباط بین آژیر و سنسور

- اولین باری که می خواهید سنسور را با آژیر روشن کنید، ابتدا باید آژیر را به برق وصل کنید سپس سنسور را روشن کنید. این برقراری ارتباط ممکن است تا ۵ دقیقه هم زمان ببرد، در این مدت تا زمانی که ارتباط برقرار شود چراغ سنسور مدام چشمک می زند.

- در صورتیکه تنها یک سنسور فعال داخل اپلیکیشن داشته باشید آژیر به صورت خودکار به همان سنسور متصل شده و ارتباط بین آنها برقرار می شود.

- اگر بیش از یک سنسور داشته باشید در این صورت باید انتخاب کنید که می خواهید آژیر به کدام یک متصل شود.

### ۱. معرفی آژیر هوشمند آگاه

آژیر هوشمند Wi-Fi آگاه محصولی دانش بنیان و بومی است که با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیا و در ارتباط با سایر محصولات امنیتی آگاه نظیر سنسور درب و پنجره، سنسور حرکتی، دزدگیر اماکن و... می تواند اعلام خطر کند.

صدایی پر قدرت و فراگیر در مواقع اضطرار می تواند موجب رفع تهدیدهای احتمالی و حفظ امنیت محیط شود. برای استفاده از آژیر هوشمند به راحتی آن را به پریز برق متصل کرده و پس از شناسایی توسط اپلیکیشن آگاه می توانید آژیر را فعال یا غیرفعال کنید، مثلا هنگام سفر یا خارج شدن از منزل هستید می توانید آژیر را فعال کرده تا در صورت باز شدن درب یا پنجره ها آژیر به صدا دربیاید.

مراحل نصب آن نیز بسیار آسان و بدون پیچیدگی است. و در صورت بروز مشکل می توانید از پشتیبانی آگاه کمک بگیرید.

با آژیر هوشمند آگاه از امنیت خانه و محل کار خود مطمئن شوید.

## ۶. نصب آژیر در محل

برای نصب می‌توانید از چسب دو طرفه (موجود در جعبه) یا پیچ به دیوار یا محل مورد نظر استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود آژیر را در معرض دید قرار ندهید. همچنین برای جلوگیری از قطع ارتباط سنسور و آژیر باید آنها را در فاصله‌ی حداکثر ۵ متری همدیگر و بدون موانعی مانند دیوار و... قرار دهید. \* حتما قبل از نصب آژیر به صورت توکار، از برقراری ارتباط بین سنسور و آژیر مطمئن شوید.

## ۷. باتری پشتیبان

آژیر هوشمند آگاه به دلیل پشتیبانی از باتری پشتیبان در صورت قطع برق می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. برای این منظور کافیت یک باتری ۱۲ ولت تهیه کنید. سیم سوکت‌دار (موجود در جعبه) را به آژیر متصل کرده و سیم مشکی را به قطب منفی باتری و سیم قرمز را به قطب مثبت آن وصل کنید. بدین ترتیب تا زمان برقراری جریان برق عملکرد آژیر از طریق برق خواهد بود ولی به محض قطع برق، بدون اختلال در عملکرد آژیر از باتری پشتیبان استفاده میکند. زمان عملکرد آژیر در این حالت بستگی به ظرفیت باتری دارد.

## ۸. روشن شدن آژیر

برای فعال سازی آژیر در بخش تنظیمات سنسور هوشمند، تیک آژیر را فعال نمایید؛ سپس سنسور را در حالت امنیتی قرار دهید. \* آژیر را فقط برای رویداد باز و بسته شدن درب می‌توانید فعال نمایید.

## ۹. خاموش کردن آژیر

در صورتیکه سنسور باز و بسته شدن درب را به شما هشدار دهد، (تماس، پیامک، نوتیفیکیشن) شما از روشن شدن آژیر آگاه می‌شوید. در اینصورت می‌توانید از سه طریق برای خاموش کردن آن اقدام کنید:

۱. از طریق اپلیکیشن آگاه سنسور متصل به آژیر را در حالت غیر امنیتی قرار دهید.
۲. از طریق اپلیکیشن آگاه در بخش آژیر، در صورتیکه چراغ آژیر قرمز بود (اگر سبز بود اپلیکیشن را رفرش کنید تا قرمز شود) روی آن کلیک کنید تا آژیر خاموش شود.
۳. در مواقعی که سریعاً قصد خاموش کردن آژیر را دارید، علاوه بر دو روش فوق می‌توانید یک پیامک حاوی ۰۰۰ (سه صفر) به سیمکارت داخل دستگاه ارسال کنید

صرفاً شماره‌مالک دستگاه این اجازه را دارد و در صورت ارسال این پیامک از شماره‌های دیگر آژیر خاموش نخواهد شد


## ۱۰. بخش آژیر در اپلیکیشن

- زمانی که ارتباط سنسور و آژیر برقرار نباشد چراغ‌های آژیر در اپلیکیشن خاموش است.  
- زمانی که ارتباط سنسور و آژیر برقرار باشد چراغ‌های آن سبز است.  
- وقتی که آژیر فعال باشد (به صدا درآمده است) چراغ‌های آن در اپلیکیشن قرمز می‌شود.


## ۱۱. نکات استفاده از آژیر هوشمند

- برای نصب در فضای سرباز و بیرونی، از تابش نور خورشید، گرما و حرارت، ریزش باران و آب، دما و رطوبت بالا و شرایطی که باعث آسیب به دستگاه می‌شود جلوگیری کنید.  
- از وارد کردن ضربه، حرارت زیاد، نفوذ مایعات، مواد شیمیایی، شکستن، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نواسانات برق، تغییر در قطعات، قطع و وصل اتصالات، سقوط، به کارگیری آداپتورهای غیر استاندارد، استفاده ی نادرست، دستکاری، تنظیم و تعمیر خودداری کنید.



 ۰۲۱۹۱۳۱۳۹۵۷

 ۰۹۰۲۳۸۱۹۷۴۴

 Agah۲۴.com